

# Standard Røykvarsler

## Optisk Modell : NEXA KD134A:

**OPTISK FUNKSJON – 1 ST 9V BATTERI – CA 1 ÅRS DRIFT**



**\*Strøm & Alarmtestknapp – Varsel ved lavt batteri – 85 Db ved ca 3 meter**

**\* Driftstemperatur: 0-50 grader C'+**

### **Fakta:**

**\* Størrelse (diameter ): 10 x 3,4 mm**

**\* Leveres med skruer for montering**

**\* Bruksanvisning på Norsk**

**\* EN 14604 / VdS / CE och R&TTE- Godkjent**

### **HABA SIKKERHET AS**

Postboks 51 Laksevåg – 5847 Bergen

Tlf.: +47 55 34 37 50 – Fax +47 55 34 37 51

E-mail: [firmapost@haba-sikkerhet.no](mailto:firmapost@haba-sikkerhet.no) - Org.nr.: 976 285 743